

<b>Produktbezeichnung</b>	ET-9200F
<b>Artikelnummer</b>	40674
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



### Produktbeschreibung

Steuerung für Freiflächenheizung, exkl. Fühler

Der Eis- und Schneemelder ET-9200F ist optimal für den Einsatz bei Freiflächenheizungen geeignet und als Einstiegsmodell insbesondere für die Steuerung von kleinen Anlagen mit einem Temperatur- und Feuchtesensor und einem Heizkreis prädestiniert. Eine unkomplizierte Inbetriebnahme wird durch nur zwei Drehsteller für die Aktivierungstemperatur und die Feuchteschwelle erreicht. Weitere Funktionsparameter wie untere Abschalttemperatur, Mindest- und Nachheizzeit sind bei Bedarf über einen Parametriermodus einstellbar. Für die Betriebsanzeige sorgen zwei Dreifarben-LEDs. Für einen Fühler (ET-3356) geeignet. Messbereich -30 °C bis °C, IP 20, Last max. 16 A, 230 V.

### Technische Details

<b>Ausführung</b>	analog	<b>Bemessungsspannung</b>	230 230 Volt
<b>Sensortyp</b>	Fernfühler	<b>Bemessungsfrequenz</b>	50 50 Hertz
<b>Textführung im Display</b>	Nein	<b>Anzahl der Kanäle</b>	1
<b>24 h Programm</b>	Nein	<b>Anzahl der Grundprogramme ab Werk</b>	1
<b>Wochenprogramm</b>	Nein	<b>Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei</b>	16 Ampere
<b>Ferienprogramm</b>	Nein	<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	3
<b>Eingang für Zeitprogramm</b>	Nein	<b>Bautiefe</b>	61 Millimeter
<b>Betriebsartenschalter</b>	Nein	<b>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)</b>	3 Watt
<b>Schaltungsvorwahl</b>	Nein		
<b>Kontaktausführung</b>	Öffner		
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20		
<b>Klasse des Temperaturreglers</b>	II		